

# WiFi ルーターの開通マニュアル

## WiFi ルーター設定方法 (例:FS030W の場合)

step 1 FS030W の電源を入れる

step 2 ネットワーク名 (SSID) とパスワードが表示されている画面へ移行する

step 3 スマートフォンの「無線 LAN 設定」から当該 SSID を選択、パスワードを入力して接続

step 4 スマートフォンと FS030W を接続した状態で safari(iOS) や chrome(Android) 等のブラウザを起動し、URL 欄に以下の URL を入力します。  
192.168.100.1 (FS030W、FS040W の場合)

step 5 パスワードを入力 (PW: admin)

step 6 かんたん設定をタップ



step 7 APN 情報を入力

step 8 「次へ」を押す

プロファイル名 : rakuten.jp  
APN : rakuten.jp  
user name : なし  
Password : なし  
認証タイプ : PAP or CHAP



step 9 「スキップ」を押す

step 10 完了



## 🔦 楽天回線の開通が確認できない場合の対処方法

- 📍 **場所の移動** 窓際や屋外など電波が届きやすい場所に移動し、しばらくお待ちください。
- 🔌 **本体の再起動** 一度、電源を落とし、再度電源を入れてください。
- 📶 **Wi-Fi・機内モード ON/OFF**  
Wi-Fi や機内モードを一度 ON にし、再度 OFF にしたあと、アンテナマークが表示されるかご確認ください。
- 📠 **SIM カードの抜き差し** 本体の電源を切り、SIM カードトレイを一度抜き、再度しっかり差し込んでください。
- 🔄 **最新のソフトウェアにアップデート**  
お持ちの楽天回線対応製品をご利用の場合、対応のソフトウェアバージョンまでアップデートを行う必要があります。
- 🗑️ **APN 構成プロファイルの削除【iPhone 限定】**  
NTT ドコモ・au・ソフトバンク以外で iPhone をご利用されていた場合は、プロファイルの削除を行ってください。  
iPhone 操作 : 【設定】 → 【一般】 → 【VPN とデバイス管理】  
→ 構成プロファイルにあるプロファイルをクリック → 【プロファイルを削除】を押す → 完了
- 🔄 **キャリア設定のアップデート【iPhone 限定】**  
誤ってキャリア設定アップデートをスキップしてしまった場合は、手動でアップデートを行ってください。